# Xible
## 224S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI7016-20230228

# A


[1]




[2]



[3]




# B



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

# System



# Xible

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu Lightpro Xible. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

## OPIS PRODUKTU

Lightpro Xible to elastyczny reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt może być używany wyłącznie jako oświetlenie zewnętrzne w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Produkt | Lightpro Xible |
| Numer artykułu | 224S |
| Źródło światła | LED 2 W AC/DC 12 V |
| Moc (maks.) | 2 W |
| Strumień świetlny (maks.) | 160 lm |
| Temperatura barwowa | 2700 K |
| Średnia trwałość | 25 000 godzin |
| Wymiary (wys. x Ø) | 695 x 36 mm |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura otoczenia | -20°C do 50°C |
| Długość kabla | 1,15 m |
| Ściemnianie | Nie |
| Źródło światła | Niewymienne |
| Cykle włącz/wyłącz | 10 000 |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Xible
2. Szpilka
3. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

## MONTAŻ

### MONTAŻ W GRUNCIE

[Rysunek B]
1. Wkręć szpilkę [2] w oprawę [1].
2. Umieść szpilkę w wybranym miejscu w gruncie.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt




TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283667

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY